

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

**EW – 130.68C**

TELEVIS IN - TELEVIS OUT MÒDULS DE LECTURA / ESCRITURA DE SENYALS I GESTIÓ D'ALARMES PER A SENYALS

**Televis IN:**

5 entrades analògiques/digitals,
2 entrades digitals.

Televis OUT:

4 sortides digitals,
2 sortides analògiques/entrada digital.



MODEL	CODI
TELEVIS IN	TAMID152RS700
TELEVIS OUT	TAMOD602RS700

Televis IN & OUT **són mòduls d'entrades i sortides, adquisició de dades, senyalització d'alarmes i** maneig de sistemes mitjançant relé, connectats a sistema Televis o bé a altres sistemes amb protocol ModBus. Configuració senzilla mitjançant tecles i display propis. Compta amb aplicacions preprogramades per facilitar la configuració immediata. Permeten comandar remotament equips aprofitant els diferents tipus de sortides digitals que incorporen els mòduls i que poden ser controlades remotament pels sistemes de control. Aplicació: qualsevol instal·lació que necessiti de mesures addicionals de temperatura, humitat, pressió o altres lectures mitjançant senyal 0,20dt. 4,20dt., 0,1V, 0,5V, 0,10V, així com senyals digitals provocades per canvis d'estat, obertures de porta, presostats, detectors de fugues, equips de seguretat, etc. Ofereix també el calcul del punt de rosada.

DADES TÈCNIQUES

	Televis IN	Televis OUT
Alimentació	SMPS 100...240V~ ±10% 50/60Hz	SMPS 100...240V~ ±10% 50/60Hz
Consum	5W	5W
Dimensions	4 DIN Rail	4 DIN Rail
Muntatge	en guía DIN	en guía DIN
Rang de visualització	• NTC: -50,0...+110°C • PTC: -50,0...+150°C • PT1000: -50,0...+400°C (en display amb 3 dígits + signe)	
Entrades analògiques	PB1, PB2, PB5: entrades NTC, PTC, PT1000 o D.I. configurables PB3, PB4: entrades DI, NTC, 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0...20mA o 4...20mA configurables	
Entrades digitals	DI1, DI2: entrades digitals multifunció	DI1, DI2: entrades digitals multifunció, configurables com sortida analògica

DADES TÈCNIQUES

	Televis IN	Televis OUT
Sortides digitals	OUT1: relè SPST 2A màx. 250Vca	OUT1, OUT2, OUT3: relè SPST 2A màx. 250Vca OUT4: relè SPDT 2A màx. 250Vca Sortides O.C./Entrades Digits: OUT5/DI1: Sortida Analògica O.C. o Entrada Digital de contacte lliure OUT6/DI2: Sortida Analògica O.C. o Entrada Digital de contacte lliure Les 2 sortides analògiques són de tensió no perillosa (SELV) Open Collector
Connectivitat	• TTL per a connexió MFK / Device Manager (mitjançant DMI) • *RS485 per a connexió a sistema de supervisió TelevisSystem/Modbus	• TTL per a connexió MFK / Device Manager (mitjançant DMI) • *RS485 per a connexió a sistema de supervisió TelevisSystem/Modbus

ESQUEMA ELÈCTRIC

