

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com

eliwell**EW-130.322C**

TECLATS KDE - KDW - KDT TECLATS PER A LA SERIE RTX / RTD / RTN

**MODELS DISPONIBLES**

MODEL	CODI
KDE Plus	KDE400E004000
KDW Plus	KDW6004004080
KDT Plus	KDT6VBWF16080
ECHO Plus	EH000050V4000

Els dispositius de la família KD són teclats remots connectats a una unitat de potència per a la gestió de totes les aplicacions dels equips compactes i de les illes frigorífiques canalitzades

Tres formats disponibles que abasten totes les seves necessitats:

- Format obert KDT: placa de dimensions 87x135mm pel seu *muntaje en panell, tecles tàctils capacitives
- Format KDE Plus: amb cos plàstic de dimensions 74x32mm, amb profunditat de 30 mm per a muntatge en panell
- Format KDW Plus: amb cos plàstic de dimensions 180x 37mm, profunditat 29mm, per al seu muntatge en panell

Cable d'interconnexió amb la placa base de diferents mesures (veure taula).

DADES TÉCNIQUES

	KDE PLUS	KDW PLUS	RDT
Caixa	cos plàstic de resina PC+ABS UL94 V-0, visor en policarbonat, tecles de resina termoplàstica.	cos plàstic de resina PC+ABS UL94 V-0, visor en policarbonat, tecles de resina termoplàstica.	Placa oberta
Dimensions	frontal 74 x 32mm, profunditat 30mm.	frontal 74 x 32mm, profunditat 30mm.	87 x 135 mm
Instal·lació	amb forat de muntatge 71x29mm (+0,2/-0,1mm)	amb forat de muntatge 150x31mm (+0,2/-0,1mm)	veure planell de muntatge
Display	3 dígits + signe punt decimal *	3 dígits + signe punt decimal *	3 dígits + signe punt decimal *
Camp de mesurament	-55...140°C	-55...140°C	-55...140°C
Resolució	1 ó 0,1°C	1 ó 0,1°C	1 ó 0,1°C
Alimentació	des de la base	des de la base	des de la base
Brunzidor	opcional	opcional	opcional
Nombre tecles	4	6	6 tàctils
Conexió base-teclat	cable 3 fils fins a 15m	cable 3 fils fins a 15m	cable 3 fils fins a 15m
Grau IP	IP65	IP65	IP65

* seleccionable mitjançant paràmetre

ESQUEMES ELÉCTRICS



NOTA:

Es pot connectar un mòdul TIRO (ECPlus) a la KDWPlus en el mateix born on es connecta la base.

